# 特定健診・保健指導システム操作手順書

# 【初期設定】編

<健診・保健指導機関用>

令和6年4月版

社会保険診療報酬支払基金都道府県国民健康保険団体連合会

# 目 次

はじめに 特定健診・保健指導システムに接続するまでの流れ ・・・・・・・・・・	· · 1
セットアップにあたって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
1 ネットワーク機器とパソコンの接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1. 1 フレッツ 光ネクストを利用する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1. 2 フレッツ・ADSLを利用する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1. 3 ISDN回線を利用したダイヤルアップ接続 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
1.3.1 TAを利用する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 5
1.3.2 ダイヤルアップルータを利用する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 6
1. 4 IPsecとIKEを組み合わせたインターネット接続 ・・・・・・・・	6
2 ネットワーク接続の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
2. 1 閉域   P網を利用した   P-VPN接続 (   Pv4) ·········	7
2. 1. 1 Windows 11の場合 ····································	. 7
2. 1. 2 Windows 10 (Server 2022) の場合 ······	· 17
2. 1. 3 Windows 8. 1 (Server 2012 R2) の場合・・・・	· 27
2. 1. 4 Windows 7 (Server 2008 R2) の場合 · · · · ·	. 37
2. 1. 5 Windows Vistaの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 45
2.1.6 Windows XPの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 54
2. 2 ISDN回線を利用したダイヤルアップ接続 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 61
2. 2. 1 TAを利用する場合(Windows 8. 1) ········	· 61
2. 2. 2 TAを利用する場合(Windows 7、Vista) · · · · · ·	· 82
2. 2. 3 TAを利用する場合(Windows XP) ········	. 98
2. 2. 4 ダイヤルアップルータを利用する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
2. 3 閉域IP網を利用したIP―VPN接続(IPv6) ·······	122
2. 4 IPsecとIKEを組み合わせたインターネット接続 ・・・・・・・・・	122
3 特定健診・保健指導システムに接続するための環境設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	123
3. 1 インストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	123
3. 1. 1 特定健診・保健指導システムのインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	123
3.1.2 特定健診・保健指導システムマニュアルのインストール・・・・・・・	133
3. 2 アンインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	136
4 電子証明書のダウンロード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	139

4.	1	ネットワークの接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 139
4.	2	電子証明書のダウンロード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150
4.	3	電子証明書のインポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150
4.	4	§子証明書の確認 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.	5	電子証明書のバックアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150
4.	6	§子証明書の削除 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5 導	拿通記	<b>策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151</b>
6 -	ネット	フークの切断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164
7	A&Q	
問合	せ	

# はじめに 特定健診・保健指導システムに接続するまでの流れ

特定健診・保健指導システムを利用するために、以下の流れに従ってパソコンを設定してください。(各STEPにチェックを入れながら作業を進めることをお奨めします。)

なお、レセプトオンライン請求用のパソコンと同じものを使っている場合等、すでにパソコンが ネットワークに接続されている場合は、STEP3と STEP5のみ行ってください。

#### STEP1

チェック


ネットワーク機器とパソコンの接続



#### STEP2

チェック

ネットワーク接続の設定



#### STEP3

ナエツン

特定健診・保健指導システムに接続するための環境設定

STEP4



チェック

電子証明書のダウンロード

STEP5



チェック

**単連試験** 

- →P.4「1 ネットワーク機器とパソコンの接続」を参照して ください。
- →P.7「2 ネットワーク接続の設定」を参照してください。 【閉域 | P網を利用した | P-VPN 接続の場合】

パソコンの OS により操作内容が異なります。

OS	参照先		
Windows 11	P.7		
Windows 10	P.17 P.27		
Windows Server 2022			
Windows 8.1			
Windows Server 2012			
Windows 7	D 27		
Windows Server 2008	P.37		
Windows Vista	P.45		
Windows XP	P.54		

【ISDN 回線を利用したダイヤルアップ接続の場合】

→TA をご利用の場合、

パソコンの OS により操作内容が異なります。

OS	参照先			
Windows 8.1	P.61			
Windows 7	DOO			
Windows Vista	dows Vista P.82			
Windows XP	P.98			

- →ダイヤルアップルータをご利用の場合は P.111 を参照して ください。
- →P.123「3 特定健診・保健指導システムに接続するための 環境設定」を参照してください。
- →P.139「4 電子証明書のダウンロード」を参照してください。
- →P.151「5 導通試験」を参照してください。

# 確認してください

- 1 特定健診・保健指導システム専用のパソコンは準備されていますか。 (レセプトオンライン請求用パソコンと兼用可)
- 2 接続用の回線(IP-VPN、ISDN又はインターネット)は準備されていますか。
- 3 次のものは揃っていますか。
  - ・「健診・保健指導ユーザ設定情報」又は 「健診・保健指導ユーザID・パスワード発行のお知らせ」
  - 特定健診・保健指導システムセットアップCD-ROM
  - ・ 特定健診・保健指導システム操作手順書【初期設定】編(本書)
- ※ 特定健診・保健指導システム操作手順書【運用】編については、支払基金ホームページ及び特定健診・保健指導システムのトップページ「マニュアル」より取得可能です。

特定健診・保健指導システムの対応可能な動作環境は次表のとおりです。 次表以外の環境では動作しない場合がありますので、ご注意ください。

OS	ブラウザ
Windows 11*1	Microsoft Edge(Chromium版)
Windows 10	Internet Explorer 11.0*2 Microsoft Edge(Chromium版)*3
Windows 10 (64bit)	Internet Explorer 11.0*2 Microsoft Edge(Chromium版)*3
Windows 8.1 (64bit)*4	Internet Explorer 11.0
Windows 7 (64bit) SP1	Internet Explorer 11.0、9.0
Windows 7 SP1	Internet Explorer 11.0
Windows 7*5	Internet Explorer 8.0
Windows Vista SP1	Internet Explorer 7.0
Windows Vista*6	Internet Explorer 7.0
Windows XP SP3*6	Internet Explorer 7.0
Windows Server 2022	Microsoft Edge(Chromium版)
Windows Server 2012 R2	Internet Explorer 11.0
Windows Server 2008 R2 SP1	Internet Explorer 9.0

- \*1 ビルド番号 22000、22631 が動作環境となります。
- \*<sup>2</sup> ビルド番号 10586、15063、16299、17134、17763、18362、18363、19041、19042、19044、19045 が動作環境となります。
- \*3 ビルド番号 19041、19042、19043、19044、19045 が動作環境となります。
- \*4 Windows RT を除きます。
- \*5 Windows 7 Starter Edition を除きます。
- \*6 国民健康保険団体連合会の特定健診・保健指導システムでは動作環境対象外となります。
- ※ 最新の動作環境については、支払基金ホームページを参照してください。 https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/iryokikan/index.files/claimsys34.pdf
- ※ 対応可能な回線については、支払基金ホームページを参照してください。 https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/online/online 04.files/claimsys35.pdf

# セットアップにあたって


本手順書は、Windows 11 の表示画面を主体として作成しているため、Windows 10 (以下「Windows Server 2022」を含む。)、Windows 8.1 (以下「Windows Server 2012 R2」を含む。)、Windows 7 (以下「Windows Server 2008 R2」を含む。)、Windows Vista、Windows XP を利用する場合の表示画面と異なっている場合がありますが、設定に支障はありません。

# 1 ネットワーク機器とパソコンの接続

オンライン請求を開始するためには、はじめにネットワーク機器とパソコンの接続を行います。 利用する回線種別を確認してください。

## 1. 1 フレッツ 光ネクストを利用する場合


パソコンに LAN ポートがあることを確認してください。 以下の例は、ONU(光終端装置)とパソコンを接続する場合です。



※ パソコンの OS が Windows11 の場合は P.7 へ、Windows10 の場合は P17 へ、Windows8.1 の場合は P.27 へ、Windows7 の場合は P.37 へ、Windows Vista の場合は P.45 へ、Windows XP の場合は P.54 へ進み、ネットワークの設定を行います。

#### 1. 2 フレッツ・ADSLを利用する場合

パソコンに LAN ポートがあることを確認してください。 以下の例は、モジュラージャックと ADSL モデムとパソコンを接続する場合です。



モジュラージャックとADSLモ デムの接続口(LINEなど)を、 電話機コードでつなぎます。


ADSLモデムのLANポートとパソコンのLANポートを、 LANケーブルでつなぎます。

※ パソコンの OS が Windows11 の場合は P.7 へ、Windows10 の場合は P17 へ、Windows8.1 の場合は P.27 へ、Windows7 の場合は P.37 へ、Windows Vista の場合は P.45 へ、Windows XP の場合は P.54 へ進み、ネットワークの設定を行います。

## 1.3 ISDN回線を利用したダイヤルアップ接続

#### 1. 3. 1 TAを利用する場合


パソコンに USB ポートがあることを確認してください。 以下の例は、モジュラージャックとTAとパソコンを接続する場合です。



- ※ P.61 へ進み、ネットワークの設定を行います。
- ※Windows 8.1 (64bit 版) については、64bit 版に対応している TA をご使用ください。 詳細については、TA のメーカーへお問合せください。 尚、Windows 11、Windows 10 (64bit 版) に対応した TA はございません。 Windows 11、Windows 10 (64bit 版) でダイヤルアップ接続をご利用される場合は、ダイヤルアップルータをご使用ください。

#### 1. 3. 2 ダイヤルアップルータを利用する場合

パソコンに LAN ポートがあることを確認してください。 以下の例は、モジュラージャックと ISDN ダイヤルアップルータとパソコンを接続する場合です。



※ P.111 へ進み、ネットワークの設定を行います。

#### 4 | Psecと | KEを組み合わせたインターネット接続

IPsecとIKEを組み合わせたインターネット接続は、提供事業者によりネットワーク機器とパソコンの接続方法が異なります。


IPsec+IKE提供事業者の設定手順書等により接続してください。

# 2 ネットワーク接続の設定

- 2. 1 閉域 I P網を利用した I P V P N 接続 (IP v 4)
- 2. 1. 1 Windows 11の場合

ここでは、Windows 11の「接続またはネットワークのセットアップ」で、「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ・ADSL」回線を利用してIP-VPN接続する設定手順例について説明します。

#### ① 【デスクトップ】画面



① 【スタートボタン】をクリックしてください。



#### ② 【スタートメニュー】画面



② 【設定】をクリックしてくださ い。



#### ③【設定】画面



③ 【ネットワークとインターネット】を選択し、【ダイヤルアップ】 をクリックしてください。



#### ④ 【ネットワークとインターネット】画面



④ 【新しい接続を設定する】をク リックしてください。




#### ⑤ 【接続またはネットワークのセットアップ】画面



⑤ 【インターネットに接続します】 を選択し、次へをクリックしてく ださい。



#### ⑥ 【インターネットへの接続】画面



- ⑥ 【新しい接続をセットアップします】をクリックしてください。
  - ※ この画面が表示されない場合は、手順⑦へ進んでください。



#### ⑦ 【インターネットへの接続】画面



- ⑦ 【いいえ、新しい接続を作成します】を選択し、次へをクリックしてください。
- ※ この画面が表示されない場合は、 手順®へ進んでください。




### ⑧ 【インターネットへの接続】画面



③ 【ブロードバンド (PPPoE)】を クリックしてください。



#### ⑨ 【インターネットへの接続】画面



接続に必要な情報を入力し、【このパスワードを記憶する】にチェックを入れてください。

【接続名】には「オンライン請求」 と入力し、接続をクリックしてく ださい。


※ 「ユーザー名」、「パスワード」は、同封の「健診・保健指導ユーザ設定情報(回線接続に関する情報)」に記載されている「ネットワーク I D」、「ネットワークパスワード」を半角英数字で入力します。

※ ネットワーク I D、ネットワークパスワードに含まれているアルファベットは、大文字と小文字に注意して、半角文字で入力してください。

(例)

ネットワーク I D: **12345678@tk123456** (数字 8 桁 + @ + tk 又は os + 数字 6 桁) ネットワークパスワード: **A1b2C3d4** (数字と大小英文字 8 桁の組合せ)

#### ⑩ 【インターネットへの接続】画面



① スキップをクリックしてください。



※ 「エラーXXXにより接続に失敗しました」画面が表示された場合は、【接続をセットアップします】をクリックしてください。




#### ① 【インターネットへの接続】画面



⑪ 閉じるをクリックしてください。



#### ⑫ 【ネットワークとインターネット】画面




① 【ネットワークとインターネット】をクリックしてください。



## ③ 【ネットワークとインターネット】画面



③ 【ネットワークの詳細設定】をク リックしてください。






④ 【ネットワークアダプター オプションの詳細】をクリックしてください。




#### ⑤ 【ネットワーク接続】画面



(5) 【オンライン請求】の枠内で右ク リックし、【プロパティ】を選択し てください。




#### (6) 【オンライン請求のプロパティ】画面



⑥ 【オプション】タブを選択し、【切断するまでの待ち時間】を10 分に設定し、OKをクリックしてください。



## ① 【ネットワーク接続】画面



以上でネットワーク接続の設定は完了です。

#### 2. 1. 2 Windows 10 (Server 2022) の場合

ここでは、Windows 10の「接続またはネットワークのセットアップ」で、「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ・ADSL」回線を利用してIP-VPN接続する設定手順例について説明します。


#### ① 【デスクトップ】画面



① 【スタートボタン】をクリックしてください。




#### ② 【スタートメニュー】画面



② 【設定】をクリックしてくださ い。



#### ③【設定】画面



【ネットワークとインターネット】をクリックしてください。



#### ④ 【ネットワークとインターネット】画面



④ 【ダイヤルアップ】を選択し、【新 しい接続を設定する】をクリック してください。




#### ⑤ 【接続またはネットワークのセットアップ】画面



⑤ 【インターネットに接続します】 を選択し、次へをクリックしてく ださい。



#### ⑥ 【インターネットへの接続】画面



- ⑥ 【新しい接続をセットアップします】をクリックしてください。
  - ※ この画面が表示されない場合は、手順⑦へ進んでください。




#### ⑦ 【インターネットへの接続】画面



- ⑦ 【いいえ、新しい接続を作成します】を選択し、次へをクリックしてください。
- ※ この画面が表示されない場合は、 手順®へ進んでください。




#### ⑧ 【インターネットへの接続】画面



® 【ブロードバンド (PPPoE)】を クリックしてください。



#### ⑨ 【インターネットへの接続】画面



接続に必要な情報を入力し、【このパスワードを記憶する】にチェックを入れてください。

【接続名】には「オンライン請求」 と入力し、接続をクリックしてく ださい。

※ 「ユーザー名」、「パスワード」は、同封の「健診・保健指導ユーザ設定情報(回線接続に関する情報)」に記載されている「ネットワークID」、「ネットワークパスワード」を半角英数字で入力します。

※ ネットワーク I D、ネットワークパスワードに含まれているアルファベットは、大文字と小文字に注意して、半角文字で入力してください。


(例)

ネットワーク I D: **12345678@tk123456** (数字 8 桁 + @ + tk 又は os + 数字 6 桁) ネットワークパスワード: **A1b2C3d4** (数字と大小英文字 8 桁の組合せ)

#### ⑩ 【インターネットへの接続】画面



① スキップをクリックしてください。



※ 「エラーXXXにより接続に失敗しました」画面が表示された場合は、【接続をセットアップします】をクリックしてください。



#### ① 【インターネットへの接続】画面



⑪ 閉じるをクリックしてください。




## ⑫ 【ネットワークとインターネット】画面



① 【アダプターのオプションを変更 する】をクリックしてください。




#### ③ 【ネットワーク接続】画面



③ 【オンライン請求】の枠内で右ク リックし、【プロパティ】を選択し てください。




#### (4) 【オンライン請求のプロパティ】画面



(4) 【オプション】タブを選択し、 【切断するまでの待ち時間】を 10分に設定し、OKをクリック してください。




#### ⑤ 【ネットワーク接続】画面



【オンライン請求】の枠内で右ク リックし、【ショートカットの作 成】を選択してください。




# 16 【ショートカット】画面



(b) はいをクリックしてください。



## ① 【ネットワーク接続】画面



① 右上の図(閉じる)をクリックして、デスクトップに表示されている画面をすべて閉じてください。

デスクトップ上に、「オンライン請求-ショートカット」 アイコンが作成されます。

アイコンの見え方は、バージョン などによって異なる場合がありま す。



以上でネットワーク接続の設定は完了です。

#### 2. 1. 3 Windows 8. 1 (Server 2012 R2) の場合

ここでは、Windows 8.1 の「接続またはネットワークのセットアップ」で、「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ・ADSL」回線を利用して I P-VPN接続する設定手順例について説明します。

#### ①【スタート】画面



① 【デスクトップ】をクリックして ください。




#### ②【デスクトップ】画面




② 画面右上角にマウスポインタ を移動してください。



## ③【チャームバー】画面









#### ⑤【コントロールパネル】画面




⑤ 【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリックしてください。

※ この表示状態は、カテゴリ表示です。その他の表示の場合は、 【表示方法】をクリックし、カ テゴリ表示に切り替えてください。




⑥【インターネットへの接続】画面



【新しい接続またはネットワーク のセットアップ】をクリックして ください。



#### ⑦【接続またはネットワークのセットアップ】画面



【インターネットに接続します】 を選択し、次へをクリックしてください。



#### ⑧【インターネットへの接続】画面



- ⑧ 【新しい接続をセットアップします】をクリックしてください。
- ※ この画面が表示されない場合は、手順⑨へ進んでください。




#### ⑨【インターネットへの接続】画面



- ⑤ 【いいえ、新しい接続を作成します】を選択し、次へをクリックしてください。
- ※ この画面が表示されない場合は、 手順⑩へ進んでください。



#### ⑩【インターネットへの接続】画面



【ブロードバンド(PPPoE)】を クリックしてください。



① 【インターネットへの接続】画面

- □ ×

- □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □ □ ×

- □

街 接続に必要な情報を入力し、【このパスワードを記憶する】にチェックを入れてください。

【接続名】には「オンライン請求」 と入力し、接続をクリックしてく ださい。

※ 「ユーザー名」、「パスワード」は、同封の「健診・保健指導ユーザ設定情報(回線接続に関する情報)」に記載されている「ネットワーク I D」、「ネットワークパスワード」を半角英数字で入力します。



※ ネットワーク I D、ネットワークパスワードに含まれているアルファベットは、大文字と小文字に注意して、半角文字で入力してください。


(例)

ネットワーク I D: 12345678@tk123456(数字8桁+@+tk又はos+数字6桁)


ネットワークパスワード: A1b2C3d4(数字と大小英文字8桁の組合せ)

接続(<u>C</u>) キャンセル

### ⑫【インターネットへの接続】画面




② スキップをクリックしてくださ い。



※ 「エラーXXXにより接続に失敗しました」画面が表示された場合は、【接続をセットアップします】をクリックしてください。




## ⑬【インターネットへの接続】画面



⑬ 閉じるをクリックしてください。




### (4) 【ネットワークと共有センター】画面



④ 【アダプターの設定の変更】をク リックしてください。




### ⑤【ネットワーク接続】画面



(5) オンライン請求の枠内で右ク リックし、【プロパティ】を選 択してください。




#### (16) 【オンライン請求のプロパティ】画面



(16) 【オプション】タブを選択し、 【切断するまでの待ち時間】を10 分に設定し、OKをクリックしてください。




### ⑪【ネットワーク接続】画面



以上でネットワーク接続の設定は完了です。

## 2. 1. 4 Windows 7 (Server 2008 R2) の場合

ここでは、Windows 7の「接続またはネットワークのセットアップ」で、「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ・ADSL」回線を利用してIP-VPN接続する設定手順例について説明します。



【スタート】-【コントロールパ ネル】をクリックしてください。



2


#### ②【コントロールパネル】画面



- 【ネットワークの状態とタスク の表示】をクリックしてくださ い。
- ※ この表示状態は、カテゴリ表示です。その他の表示の場合は、 【表示方法】をクリックし、カテゴリ表示に切り替えてください。



#### ③【ネットワークと共有センター】画面




【新しい接続またはネットワーク のセットアップ】をクリックして ください。

(3)



#### ④【接続またはネットワークのセットアップ】画面



- ④ 【インターネットに接続します】を 選択し、次へをクリックしてくだ さい。
  - ※ 実際には、オンライン請求用の IP-VPN網に接続し、イン ターネットには接続されません。




### ⑤【インターネットへの接続】画面



- ⑤ 【新しい接続をセットアップします】をクリックしてください。
  - ※ この画面が表示されない場合は、⑥へ進んでください。




#### ⑥【インターネットへの接続】画面



- ⑥ 【いいえ、新しい接続を作成します】を選択し、次へをクリックして ください。
  - ※ この画面が表示されない場合は、⑦へ進んでください。




#### ⑦【インターネットへの接続】画面



【ブロードバンド(PPPoE)】を クリックしてください。



⑧【インターネットへの接続】画面



⑧ 接続に必要な情報を入力し、【このパスワードを記憶する】にチェックを入れてください。

・【接続名】には「オンライン請求」 と入力し、<mark>接続</mark>をクリックしてく ださい。

※ 「ユーザー名」、「パスワード」は、同封の「健診・保健指導ユーザ設定情報(回線接続に関する情報)」に記載されている「ネットワークID」、「ネットワークパスワード」を半角英数字で入力します。



※ ネットワーク I D、ネットワークパスワードに含まれているアルファベットは、大文字と小文字に注意して、半角文字で入力してください。

(例)

ネットワーク I D: **12345678@tk123456** (数字 8 桁+@+tk 又は os+数字 6 桁) ネットワークパスワード: **A1b2C3d4** (数字と大小英文字 8 桁の組合せ)

#### ⑨【インターネットへの接続】画面





※ 「エラーXXX により接続に失敗 しました」画面が表示された場合 は、【接続をセットアップします】 をクリックしてください。



#### ⑪【インターネットへの接続】画面



⑩ 閉じるをクリックしてください。




### ⑪【ネットワークと共有センター】画面



① 【アダプターの設定の変更】を クリックしてください。




### ⑫【ネットワーク接続】画面



12 オンライン請求の枠内で右ク リックし、【プロパティ】を選択し てください。



### ⑬【オンライン請求のプロパティ】画面




③ 【オプション】タブを選択し、【回線が切断されたら、リダイヤルする】のチェックをはずしてください。

-【切断するまでの待ち時間】を 10 分に設定し、OKをクリック してください。




#### (4) 【ネットワーク接続】画面



④ オンライン請求の枠内で右ク リックし、【ショートカットの作 成】を選択してください。




#### ⑤【ショートカット】画面



⑤ はいをクリックし、右上の区(閉じる)をクリックしてデスクトップに表示しているウインドウをすべて閉じてください。



#### (6) 【オンライン請求-ショートカット】アイコン



- ⑥ デスクトップ上に、「オンライン請求・ショートカット」アイコンが 作成されています。
  - ※ アイコンは、バージョン等に よって異なる場合があります。

以上でネットワークの接続設定は完了です。

### 2. 1. 5 Windows Vistaの場合

ここでは、Windows Vista の「接続またはネットワークのセットアップ」で、「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ・ADSL」回線を利用してIP-VPN接続する設定手順例について説明します。

#### ①【Windows】画面



① 【スタート】 – 【コントロールパ ネル】をクリックしてください。

※ スタートメニューの表示をクラシックスタートメニューにしている場合は、【スタート】ボタンをクリックし、【設定】ー【コントロールパネル】を選択してください。

#### ②【コントロールパネル】画面



- ② 【ネットワークの状態とタスク の表示】をクリックしてください。
  - ※ この表示状態は、カテゴリ表示です。クラシック表示の場合は、【コントロールパネルホーム】をクリックし、表示状態を切り替えてください。


#### ③【ネットワークと共有センター】画面



③ 【接続またはネットワークのセットアップ】をクリックしてください。



#### ④【接続またはネットワークのセットアップ】画面



- ④ 【インターネットに接続します】を 選択し、次へをクリックしてくだ さい。
  - ※ 実際には、オンライン請求用の IP-VPN網に接続し、イン ターネットには接続されません。



### ⑤【インターネットへの接続】画面



- ⑤ 【新しい接続をセットアップします】をクリックしてください。
  - ※ この画面が表示されない場合は、⑥へ進んでください。




#### ⑥【インターネットへの接続】画面



- ⑥ 【いいえ、新しい接続を作成します】を選択し、次へをクリックしてください。
  - ※ この画面が表示されない場合は、⑦へ進んでください。




#### ⑦【インターネットに接続します】画面



⑦ 【ブロードバンド (PPPoE)】を クリックしてください。

⑧【インターネットに接続します】画面



⑧ 接続に必要な情報を入力し、【このパスワードを記憶する】にチェックを入れてください。

【接続名】には「オンライン請求」と入力し、接続をクリックしてください。

※ 「ユーザー名」、「パスワード」は、同封の「健診・保健指導ユーザ設定情報(回線接続に関する情報)」に記載されている「ネットワーク I D」、「ネットワークパスワード」を半角英数字で入力します。

※ ネットワーク I D、ネットワークパスワードに含まれているアルファベットは、大文字と小文字に注意して、半角文字で入力してください。

(例)

ネットワーク I D: **12345678@tk123456** (数字 8 桁 + @ + tk 又は os + 数字 6 桁)

ネットワークパスワード: A1b2C3d4(数字と大小英文字8桁の組合せ)

# ⑨【インターネットに接続します】画面



③ スキップをクリックしてくださ/ い。



### ⑩【インターネットに接続します】画面



① 【接続をセットアップします】を クリックしてください。



### (1)【インターネットに接続します】画面



- ⑪ 閉じるをクリックしてください。
  - ※ 【ネットワークの場所の設定】 画面が表示された場合は、 キャンセルをクリックしてく ださい。




#### (2) 【ネットワークと共有センター】画面



② 【ネットワークに接続】をクリックしてください。




### (3) 【ネットワークに接続】画面



オンライン請求の枠内で右ク リックし、【プロパティ】を選択し てください。



(4) 【オンライン請求のプロパティ】画面




④ 【オプション】タブを選択し、【回線が切断されたら、リダイヤルする】のチェックをはずしてください。

-【切断するまでの待ち時間】を 10 分に設定し、OKをクリック してください。



### ⑤【ネットワークに接続】画面



⑤ キャンセルをクリックしてくだ」 さい。




## ⑩【ネットワークと共有センター】画面



- 16 【ネットワーク接続の管理】をク リックしてください。




## ①【ネットワーク接続】画面



① オンライン請求の枠内で右ク リックし、【ショートカットの作 成】を選択してください。



#### (18) 【ショートカット】画面



個はいをクリックし、右上のX(閉じる)をクリックしてデスクトップに表示しているウインドウをすべて閉じてください。





- ⑨ デスクトップ上に、「オンライン請求・ショートカット」アイコンが作成されています。
  - ※ アイコンは、バージョン等に よって異なる場合があります。

以上でネットワークの接続設定は完了です。


#### 2.1.6 Windows XPの場合


ここでは、Windows XPの「新しい接続ウィザード」で、「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ・ADSL」回線を利用してIP-VPN接続する設定手順例について説明します。

#### ①【Windows】画面



- ① 【スタート】ー【コントロールパ/ ネル】をクリックしてください。
  - ※ スタートメニューの表示をクラシックスタートメニューにしている場合は、【スタート】をクリックし、【設定】ー【コントロールパネル】を選択してください。






- ) 【ネットワークとインターネット 接続】をクリックしてください。
- ※ この表示状態は、カテゴリ表示です。クラシック表示の場合は、【カテゴリの表示に切り替える】をクリックし、表示状態を切り替えてください。
- ※ 項目名はバージョン等によって異なる場合があります。




### ③【ネットワークとインターネット接続】画面



【ネットワーク接続】をクリック してください。




### ④【ネットワーク接続】画面



- ④ 【新しい接続を作成する】をクリックしてください。
  - ※ 項目名はバージョン等によっ て異なる場合があります。




## ⑤【新しい接続ウィザード】画面



⑤ 次へをクリックしてください。




### ⑥【新しい接続ウィザード】画面



- ⑥ 【インターネットに接続する】を 選択し、<u>吹へ</u>をクリックしてく ださい。
  - ※ 実際には、オンライン請求用の IP-VPN網に接続し、イン ターネットには接続されません。




#### ⑦【新しい接続ウィザード】画面



- ⑦ 【接続を手動でセットアップする】を選択し、次へをクリックしてください。
  - ※ バージョン等によっては、この 画面が表示されない場合があ ります。




### ⑧【新しい接続ウィザード】画面



⑧ 【ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する】を選択し、次へをクリックしてください。




#### ⑨【新しい接続ウィザード】画面



【ISP 名】には「オンライン請求」 と入力し、<mark>次へ</mark>をクリックしてく ださい。



#### ⑩【新しい接続ウィザード】画面




- ⑩ 接続に必要な情報を入力し、<u>次へ</u> をクリックしてください。
  - ※ ユーザー名、パスワードは、同 封の「健診・保健指導ユーザ設 定情報(回線接続に関する情 報)」に記載されている「ネット ワーク I D」、「ネットワークパ スワード」を半角英数字で入力 します。
- ※ ネットワーク I D、ネットワークパスワードに含まれているアルファベットは、大文字と小文字に注意して、半角文字で入力してください。

(例)

ネットワーク I D: **12345678@tk123456** (数字 8 桁 + @ + tk 又は os + 数字 6 桁) ネットワークパスワード: **A1b2C3d4** (数字と大小英文字 8 桁の組合せ)




### ⑪【新しい接続ウィザード】画面



① 【この接続へのショートカット をデスクトップに追加する】に チェックをし、<u>完了</u>をクリック してください。




#### (2) 【オンライン請求へ接続】画面



① プロパティをクリックしてください。



### (3) 【オンライン請求プロパティ】画面







- 受けるでは、受けるでは、受けるでは、<li
  - ※ アイコンは、バージョン等によって異なる場合があります。


以上でネットワーク接続の設定は完了です。

### 2.2 ISDN回線を利用したダイヤルアップ接続

#### 2. 2. 1 TAを利用する場合(Windows 8. 1)

ここでは、INSメイトV30S1 i m (TA)で、ISDN 回線を利用しダイヤルアップ接続する設定手順例を説明します。他の TA を利用する場合は、各機器の説明書を参照してください。 (Windows Server 2012 R2 は対応していません。)


- ※ メーカーサポートサイトより「専用ユーティリティ」をデスクトップにダウンロードしてください。
- ※ TAに付属しているCD-ROMからインストールする場合は、CD-ROMを起動し、「ユーティリティのインストール」をクリックし、P.63 の⑥「【InstallShield ウィザード】 画面 」へ進んでください。
- ※ ユーティリティ(イージーウィザード)のインストールが完了するまで TA とパソコンは USB 接続しないようご注意ください。





① デスクトップの「Slutil120」アイ コンをダブルクリックしてくださ い。

#### ②【Lhaplus Self Extractor】画面



展開をクリックしてください。


デスクトップ上に、 「Slutil120」フォルダが作成 されます。

# ③【Slutil120】フォルダ



③ 「Slutil120」フォルダをダブル クリックしてください。

### ④ 【Slutil120】 画面



④ 「setup」又は「setup.exe」を ダブルクリックしてください。



#### ⑤【ユーザーアカウント制御】画面



⑤ 【ユーザーアカウント制御】画面 が表示される場合があります。表 示された場合は、はいをクリック してください。



#### ⑥【InstallShield ウィザード】画面



⑥ 次へをクリックしてください。



### ⑦【InstallShield ウィザード】画面



⑦ 次へをクリックしてください。




#### ⑧【InstallShield ウィザード】画面



⑧ インストールをクリックしてください。







#### 【Windows セキュリティ】画面



※ 【Windows セキュリティ】画面 が表示される場合があります。表 示された場合は、【このドライ バーソフトウェアをインストー ルします】をクリックしてくださ い。



### ⑨【InstallShield ウィザード】画面



「InstallShield ウィザードを 完了しました」と表示された ら、「INS メイト V30Slim イージーウィザードを起動す る」のチェックをはずし、 再起動をクリックしてくださ い。



9

### ⑩【スタート】画面




⑩ パソコンの再起動が終了した ら、「デスクトップ」をクリッ クし、TA とパソコンを USB で接続してください。

※既に「デスクトップ」が表示 されている場合は、手順⑪に 進んでください。




# ⑪【デスクトップ】画面



⑪ 画面右上角にマウスポインタを 移動してください。







### ③【設定】画面




③ 【PC情報】をクリックしてくだ さい。



(14)


#### 4 【システム】画面



【デバイスマネージャー】をク リックしてください。



#### (15)【デバイスマネージャー】画面



- (§) 「デバイスマネージャー」の画面内で、「モデム」項目の【▶】ボタンをクリックし、「INSMATEV3OSlim USB」の表示が出れば、ドライバーのインストールは完了です。右上の【×】(閉じる)ボタンをクリックして画面を閉じてください。
- ※「デバイスマネージャー」画面内に 「モデム」項目が表示されていな い場合や、「INSMATEV 30Slim USB」項目が表示されな い場合、またはいずれかの項目に 『×』、『!』、『?』マークなどが付 いている場合は、正しくデバイス ドライバーがインストール出来て いない可能性があります。この場 合、TAのメーカーへお問い合わせ ください。




#### (16 【システム】画面



(⑥ 画面右上の【×】(閉じる) ボタンをクリックしてください。



# ⑪【デスクトップ】画面



① 画面右上角にマウスポインタ を移動します。



) 【設定】をクリックしてくださ い。


# 19【設定】画面



(9) 【コントロールパネル】をク リックしてください。



#### ② 【コントロールパネル】画面



- ② 【ネットワークの状態とタス クの表示】をクリックしてく ださい。
- ※ この表示状態は、カテゴリ表示です。その他の表示の場合は、 「表示方法」をクリックし、カテゴリ表示に切り替えてください。




### ②【ネットワークと共有センター】画面



② 【新しい接続またはネット ワークのセットアップ】をク リックしてください。




#### ②【接続またはネットワークのセットアップ】画面



- ② 【インターネットに接続します】を選択し、次へをクリックしてください。
- ※ 実際にはオンライン請求用の ネットワークに接続され、イン ターネットには接続されません。



### ② 【インターネットへの接続】画面



③ 【新しい接続をセットアップ します】をクリックしてくだ さい。



#### ②【インターネットへの接続】画面



- ② 【いいえ、新しい接続を作成します】を選択し、次へをクリックしてください。
- ※ この画面が表示されない場合は、
  は、
  ⑤へ進んでください。



#### ② 【インターネットへの接続】画面



- ) 【ダイヤルアップ】をクリック してください。
- ※ 「ダイヤルアップ」が表示され ない場合は、ネットワークサ ポートデスク(O120-220-571)までお問合わせくださ い。

## 26【インターネットへの接続】画面



- 接続に必要な情報を入力し、 【このパスワードを記憶す る】にチェックを入れてくだ さい。
- ※ 「ダイヤルアップの電話番号」 と「ユーザー名」および「パス ワード」には、同封の「オンラ イン請求ユーザ設定情報(回 線接続に関する情報)」に記載 されている「ISDN 接続先番 号」と「ネットワーク ID」お よび「ネットワークパスワー ド」を半角英数字で入力しま す。「ISDN 接続先番号」は「-(ハイフン)」なしで数字のみ 入力します。
- ※ ネットワーク I D、ネットワークパスワードに含まれているアルファベットは、大文字と小文字に注意して、半角文字で入力してください。

(例)

ネットワーク I D: 12345678 (数字 8 桁)

ネットワークパスワード: A1b2C3d4(数字と大小英文字8桁の組合せ)




#### ②【インターネットへの接続】画面



② 【接続名】には「オンライン請求」と入力し、接続をクリックしてください。




#### 28【インターネットへの接続】画面



②8 スキップをクリックしてください。





※ 「エラーXXX により接続に失敗しました」画面が表示された場合は、「接続をセットアップします」をクリックしてください。



## 29【インターネットへの接続】画面



閉じるをクリックしてください。




#### ③ 【ネットワークと共有センター】画面



- 30 【アダプターの設定の変更】を クリックしてください。



#### ③」【ネットワーク接続】画面



③1 オンライン請求の枠内で右ク リックし、【プロパティ】を選 択してください。



# ③2 【オンライン請求のプロパティ】画面



- ② 【全般】タブをクリックし、接続の方法に使用している TA が表示されているか確認してください。
- ※ 複数のモデムが表示されている場合は、使用する TA のみチェックを入れてください。


#### ③3 【オンライン請求のプロパティ】画面



- ③ 電話番号欄の【ダイヤル情報を使う】にチェックを入れ、その他の欄が以下のとおりになっていることを確認してください。
  - •「市外局番」:空欄
  - 「電話番号」: ISDN 接続先番号 (「-(ハイフン)」なし)
  - •「国番号/地域番号」:「日本(81)」



#### ③【所在地情報】画面



- ④ 【全般】タブをクリックし、接続の方法に使用している TA が表示されているか確認してください。
- ※ 【所在地情報】画面が表示され ない場合は手順③へ進んでく ださい。


#### ③5 【オンライン請求のプロパティ】画面



③ 【ダイヤル情報】ボタンをク リックしてください。



#### ③ 【電話とモデム】画面




③ 【所在地情報】を選択し、編集をクリックしてください。

# ③7【所在地の編集】画面




③ 【国/地域】は「日本」、【市外 局番】は「OOO」、【ダイヤル方 法】は「トーン」にチェックし、OK をクリックしてください。

#### 38【電話とモデム】画面



38 OK をクリックしてください。

③9 【オンライン請求のプロパティ】画面




③ 【オプション】タブを選択し、【切断するまでの待ち時間】を10分に設定してOKをクリックしてください。

以上でネットワークの接続設定は完了です。

## 2. 2. 2 TAを利用する場合(Windows 7、Vista)

ここでは、INSメイトV30Slim(TA)で、ISDN回線を利用しダイヤルアップ接続する設定手順例を説明します。他のTAを利用する場合は、各機器の説明書を参照してください。 (Windows Server 2012 R2 は対応していません。)


- ※ メーカーサポートサイトより「専用ユーティリティ」をデスクトップにダウンロードしてください。
- ※ TAに付属しているCD-ROMからインストールする場合は、CD-ROMを起動し、「ユーティリティのインストール」をクリックし、P.84 の⑤「【InstallShield ウィザード】 画面 」へ進んでください。
- ※ ユーティリティ(イージーウィザード)のインストールが完了するまで TA とパソコンは USB 接続しないようご注意ください。





① デスクトップの「Slutil120」アイ コンをダブルクリックしてくださ い。


#### 【セキュリティの警告】画面



※ 【セキュリティの警告】画面が表示される場合があります。表示された場合は、実行をクリックしてください。



# ②【Lhaplus Self Extractor】画面



② 展開をクリックしてください。


デスクトップ上に、 「Slutil120」フォルダが作成 されます。





Slutil120」フォルダをダブルクリックしてください。






- ④ 「setup」又は「setup.exe」を ダブルクリックしてください。
  - ※【ユーザーアカウント制御】画 面が表示された場合は、はいを クリックしてください。



# ⑤【InstallShield ウィザード】画面



⑤ 次へをクリックしてください。




# ⑥【InstallShield ウィザード】画面




⑥ 次へをクリックしてください。








⑦ インストールをクリックしてください。



#### 【Windows セキュリティ】画面



【Windows セキュリティ】画面 が表示される場合があります。表 示された場合は、【このドライ バーソフトウェアをインストー ルします】をクリックしてくださ い。

#### ⑧【InstallShield ウィザード】画面



- ® 「InstallShield ウィザードを 完了しました」と表示された ら、「INS メイト V30Slim イージーウィザードを起動す る」のチェックをはずし、 再起動をクリックしてくださ い。
  - ※ パソコンの再起動が終了しましたら、TA とパソコンを USB で接続してください。




## 9【Windows】画面



⑨ デスクトップの右下に「デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています」と表示されます。

その後、「デバイス ドライ バーソフトウェアが正しくイ ンストールされました。」と表 示されたら、ドライバのイン ストールは終了です。





【スタート】ー【コントロール パネル】をクリックしてくださ い。




# ①【コントロールパネル】画面



- ① 【ネットワークの状態とタスク の表示】をクリックしてくださ い。
- ※ この表示状態は、カテゴリ表示です。その他の表示の場合は、【表示方法】をクリックし、カテゴリ表示に切り替えてください。




#### (2) 【ネットワークと共有センター】画面



② 【新しい接続またはネット ワークのセットアップ】をク リックしてください。




(3) 【接続またはネットワークのセットアップ】画面



③ 【ダイヤルアップ接続をセット アップします】を選択し、次へをクリックしてください。




#### (4)【ダイヤルアップ接続の作成】画面



強 接続に必要な情報を入力し、【このパスワードを記憶する】にチェックを入れてください。

、【接続名】には「オンライン請 求」と入力し、<mark>接続</mark>をクリック してください。

※ 「ユーザー名」、「パスワード」は、同封の「健診・保健指導ユーザ設定情報(回線接続に関する情報)」に記載されている「ネットワークID」、「ネットワークパスワード」を半角英数字で入力します。




(例)

ネットワーク I D: 12345678 (数字8桁)

ネットワークパスワード: A1b2C3d4(数字と大小英文字8桁の組合せ)

(15)【ダイヤルアップ接続の作成】画面



(§  $\boxed{Z + y } \boxed{z}$ をクリックしてくだ 、 さい。

#### (16)【ダイヤルアップ接続の作成】画面



⑯ 閉じるをクリックしてくださ い。




# (1) 【ネットワークと共有センター】画面



① 【アダプターの設定の変更】を クリックしてください。




# 18 【ネットワーク接続】画面




オンライン請求の枠内で右クリック し、【プロパティ】を選択してくださ い。



#### (19【オンライン請求のプロパティ】画面




#### 20【所在地情報】画面



- ② 【国名/地域名】は「日本」、【市外局番/エリアコード】は「OOO」、【ダイヤル方法】は「トーン」にチェックし、「OK」をクリックしてください。
  - ※ この画面は OS・バージョン等に よっては表示されない場合があ ります。




## ②1 【電話とモデム】画面



【所在地情報】を選択し、編集を クリックしてください。



# ②【所在地の編集】画面




【国/地域】は「日本」、【市外局番】は「OOO」、【ダイヤル方法】は「トーン」にチェックし、OKをクリックしてください。



22

# ②【電話とモデム】画面



OK をクリックしてください。



#### ②【ネットワークの場所の設定】画面



- ② 【パブリックネットワーク】をク

  / リックしてください。
  - ※ この画面が表示されない場合は、手順®(P.95)へ進んでください。




#### ⑤【ネットワークの場所の設定】 画面



② 閉じるをクリックしてください。




# ② 【オンライン請求のプロパティ】画面



- ⑩ 【オプション】タブを選択し、リダイヤルオプション欄が以下のとおりになっていることを確認してください。
  - ・リダイヤル回数:"O"
  - 切断するまでの待ち時間: "10分"
  - •回線が切断されたら、リダイヤルする
    - : "チェックなし"



#### ②【オンライン請求のプロパティ】画面




② 【ネットワーク】タブを選択してくだ さい。

> 【インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)】を選択し、 プロパティをクリックしてください。




# 図【インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ】画面



② 【IP アドレスを自動的に取得する】、【DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する】を選択し、OK をクリックしてください。




②【オンライン請求のプロパティ】画面



② OK をクリックしてください。



# ③ 【ネットワーク接続】画面



30 オンライン請求枠内で右クリックし、【ショートカットの作成】を選択してください。



#### ③ 【ショートカット】画面



③ はいをクリックしてください。



#### ②【オンライン請求-ショートカット】アイコン



デスクトップ上に「オンライン 請求・ショートカット」アイコン が作成されています。

以上でネットワーク接続の設定は完了です。

#### 2. 2. 3 TAを利用する場合(Windows XP)

ここでは、INSメイトV30Slim(TA)で、ISDN回線を利用しダイヤルアップ接続する設定手順例を説明します。

①【INSメイトV3OSlim専用CD-ROM】画面



- ① INSメイト V30Slim専用 CD-ROM をパソコンにセットしてください。CD-ROM が起動しましたら、ユーティリティのインストールをクリックしてください。
  - ※ 自動的に左の画面が表示されない場合は、CD-ROM内にある [¥UTILITY¥WIZARD¥setup.exe] を実行してください。
  - ※ まだパソコンへの USB 接続は行わないでください。




②【INSメイトV3OSlim専用CD-ROM】画面



② 【設定ユーティリティのインストール確認】が表示されたら、 OK をクリックしてください。




# ③【InstallShield ウィザード】画面



③ 次へをクリックしてください。




# ④【InstallShield ウィザード】画面



④ 次へをクリックしてください。



#### ⑤【InstallShield ウィザード】画面



⑤ インストールをクリックして ください。




# ⑥【InstallShield ウィザード】画面



再起動をクリックしてくださ い。パソコンが再起動されます。




#### ⑦【イージーウィザードにようこそ】画面



プ パソコン再起動後に、イージークィザードが自動的に起動します。次へをクリックしてください。




#### ⑧【設定を始める前に】画面



⑧ 次へをクリックしてください。




#### ⑨【INS メイト V3OSlim の接続方法】画面



⑨ INSメイト V30S l i mの 接続方法で【USBケーブルで接 続】を選択し、次へをクリック してください。




#### ⑩【USBドライバのインストール】画面



⑩ 次へをクリックしてください。




#### ⑪【USBドライバのインストール】画面



⑪ 実行をクリックしてください。



#### ① インストールの確認メッセージ



12 実行をクリックしてください。


#### (13) USB ケーブルの接続待ちメッセージ



③ USB ケーブルの接続待ちメッセージが表示されたら、INSメイト V3OS 1 im(TA)とパソコンをUSBケーブルで接続してください。




# 4 【ハードウェアの更新ウィザード】画面



④ 【いいえ、今回は接続しません】を選択し、次へをクリックしてください。




# ⑤【USBドライバ処理終了】画面



⑤ インストール終了後、設定終了をクリックしてください。




# 16【アナログポートの簡単設定】画面



(16) <u>キャンセル</u>をクリックしてくだ **/**さい。




# (17) 【アナログポートの簡単設定】メッセージ



① OKをクリックしてください。




## ⑱【インターネット接続の設定(1/4)】画面



- ⑱ 次へをクリックしてください。
- ※ 実際には、オンライン請求用の ISDN網に接続し、インター ネットには接続されません。




### ⑲【インターネット接続の設定(2/4)】画面



⑨ プロバイダの設定の【行う】を 選択し、次へをクリックしてく ださい。



#### ②【インターネット接続の設定(3/4)】画面




- ⑩ 【接続先名】は「オンライン請求」 と入力し、その他接続に必要な 情報を入力のうえ、次へをク リックしてください。
- ※ 電話番号、ログインID、ログインパスワードは、同封の「健診・保健指導ユーザ設定情報(回線接続に関する情報)」に記載されている「ISDN接続先番号」、「ネットワークID」、「ネットワークパスワード」を入力してください。



- ※ 電話番号の左欄には、入力しないでください。
- ※ 発信電話番号を「非通知」にしている場合は、右欄の電話番号の頭に「186」を入力してください。


#### ②【インターネット接続の設定(4/4)】画面



② 実行をクリックしてください。




### ②【設定項目の選択と実行】画面





### ② 終了の確認メッセージ





### ②【Windows】画面



③ 【スタート】ー【接続】ー【オンラ | イン請求】を選択してください。




### ② 【オンライン請求へ接続】画面



プロパティをクリックしてください。



### ② 【オンライン請求のプロパティ】画面



以上でネットワーク接続の設定は完了です。

### 2. 2. 4 ダイヤルアップルータを利用する場合

ここでは、YAMAHA製 NVR500 (ISDN 対応ルータ) で、ISDN 回線を利用しダイヤルアップ接続する設定手順例を説明します。

他のダイヤルアップルータを利用する場合は、各機器の説明書を参照してください。


① 「Microsoft Edge」、「Internet Explorer」アイコン





① Microsoft Edge を起動してくだ さい。

### ■Windows 10 の場合




Internet Explorer を起動してください。

※ タスクバーに、Internet Explorer アイコンが無い場合は以下を実施してください。




【スタート】ボタンをクリックしてください。
 「スタートメニュー」画面が表示されます。




2. 「すべてのアプリ」をクリックしてください。

「すべてのアプリ」画面に切り替わります。




3. 画面をスクロールし、「Windows アクセサリ」フォルダをクリックしてください。

「Windows アクセサリ」フォルダが開かれます。



4. 「Internet Explorer」を右クリックし、「タスクバーにピン留めする」を選択してください。

画面下の「タスクバー」に「Internet Explorer」のアイコンが追加されます。



■Windows 11、Windows 10、Windows 8.1 以外の場合






②【Web ブラウザ】画面



- ② アドレス欄に 「http://192.168.100.1/」と入 力し、Enter キーを押下してくださ い。
  - ※ 入力するアドレスは、ルータに よって異なります。

## ③【トップ】画面



③ 詳細設定と情報をクリックしてください。



### ④【詳細設定と情報】画面



④ 【基本接続の詳細な設定】の設定を クリックしてください。




### ⑤【基本接続の詳細な設定】画面



⑤ 【設定可能なプロバイダ】の設定されていない行の追加を、1つクリックしてください。




#### ⑥【プロバイダの登録】画面



⑥ 【従量課金型 ISDN 回線端末型接続】を選択し、次へをクリックしてください。



#### ⑦【プロバイダの登録】画面



- ⑦ 【設定名】に「オンライン請求」と入力し、接続に必要な情報を 入力してください。
  - ※ 「電話番号」、「ユーザID」及び「接続パスワード」は、同封の「健診・保健指導ユーザ設定情報(回線接続に関する情報)」に記載されている「ISDN接続先番号」、「ネットワークID」及び「ネットワークパスワード」を入力してください。
- ※ 発信電話番号を「非通知」にしている場合は、電話番号の頭に 「186」を付けて入力してください。
- ※ ネットワーク I D、ネットワークパスワードに含まれているアルファベットは、大文字と小文字に注意して、半角文字で入力してください。
  - (例) ネットワーク I D: **12345678** (数字 8 桁) ネットワークパスワード: **A1b2C3d4** (数字と大小英文字 8 桁の組合せ)



#### ⑧ 【プロバイダの登録】画面



⑧ 画面をスクロールし、【DNS サーバアドレス】は、【接続時 に自動取得する】を選択して ください。




### ⑨【プロバイダの登録】画面



- 画面をスクロールし、【ファイアウォール関連】の設定をしてください。
  - •【ファイアウォール機能を適用し なおす】にチェックを入れる。
  - [▼] をクリックし、「セキュリティレベル 6」を選択する。



### ⑪【プロバイダの登録】画面



- ⑩ 画面をスクロールし、【切断タイマ 関連】の設定をしてください。
  - •【タイマで通信の有無を監視して 自動切断をする】を選択する。
  - ・【設定秒数】と【深夜時間帯での 設定秒数】を「600」秒に設定す る。



### (1)【プロバイダの登録】画面



・⑪ 画面をスクロールし、設定の確定をクリックしてください。



#### ①【プロバイダの登録】画面



② トップへ戻るをクリックしてくだ さい。




### ③【トップ】画面



③ 詳細設定と情報をクリックします。



### 14【詳細設定と情報】画面



(4) 【コマンドの実行】の実行をクリックします。

### ⑤【コマンドの実行】画面



【コマンドの実行】に「pp select 1」と入力し、改行し「isdn auto connect off」と半角英数字で入力 してください。

設定の確定 をクリックしてくださ い。

※ 【コマンドの実行】に入力する数字 は⑤【基本接続の詳細な設定】画面 で追加したプロバイダの数字を入 力してください。

> 例えば、pp[O1]ならば 1 となり ます。



### 16【コマンドの実行】画面



トップへ戻る をクリックしてくだ さい。




### ① 【トップ】画面



① 接続をクリックします。



### 18 接続メッセージ



「″オンライン請求″への接続しました。」が表示されれば、ネットワーク接続の設定は完了です。

トップへ戻る をクリックしてくだ さい。



#### ⑲【トップ】画面



①「プロバイダ接続」の「オンライン 請求」が『通信中』となっている ことを確認し、右上の【×】(閉じる)ボタンをクリックして、トップ画面を閉じます。

### 2. 3 閉域 I P網を利用した I P - V P N接続 (IP v 6)

閉域 | P網を利用した | P - V P N 接続 ( | P v 6) によるネットワーク接続は、「オンライン請求システム等接続ガイド【ネットワーク設定】 IP-VPN 接続方式 (IPv6 利用)」を参照し、設定を行ってください。

https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/iryokikan/download/index.files/tejunsyo\_ipvpn.pdf

### 2. 4 IPsecとIKEを組み合わせたインターネット接続

IPsecとIKEを組み合わせたインターネット接続は、提供事業者によりネットワーク接続の設定方法が異なります。

IPsec+IKE提供事業者の設定手順書等により接続してください。

## 3 特定健診・保健指導システムに接続するための環境設定

特定健診・保健指導システムに接続するためのパソコンの設定を行います。 同封の「セットアップCD-ROM」を、パソコンのCDドライブにセットしてください。

- 3. 1 インストール
- 3.1.1 特定健診・保健指導システムのインストール
- ① 【Windows】 画面




- ① 画面の右上または右下に表示されるメッセージをクリックしてください。
- ※メッセージは数秒後に消えてしまいます。メッセージが消えた場合は、「セットアップ CD-ROM」を再度 CD ドライブにセットし直すか、または CD-ROM 内の Windows フォルダ内にある「Setup.exe」を実行してください。

② 【ディスク操作】画面



② Setup.exe の実行をクリックしてください。


### ③ 【ユーザーアカウント制御】画面



③ 【ユーザーアカウント制御】画面 が表示される場合があります。表 示された場合は、はいをクリック してください。




#### ④ 【特定健診・保健指導システム設定ツール】画面



- ④ 「セットアップCD-ROM」を パソコンにセットすると、【特定 健診・保健指導システム設定ツー ル】画面が表示されます。
  - ※ 画面が表示されない場合は、 CD-ROM内にある windows フォルダ配下の 「Setup.exe」を実行してく ださい。




### ⑤ 【特定健診・保健指導システム設定ツール】画面



⑤ 【都道府県】欄から、所在する都道府県を選択してください。




#### ⑥ 【特定健診・保健指導システム設定ツール】画面



⑥ 環境設定をクリックしてください。



### ⑦ 確認メッセージ




⑦ はいをクリックしてください。

# 【証明書のインポート】 ここでは、特定健診・保健指導システムに接続するために必要な、認証局 (電子証明書の発行・管理を行う機

関)が発行した認証局自身の証明書をインポートします。




⑧ 確認メッセージ



8 OK をクリックしてください。




## ⑨【証明書のインポートウィザード】画面



③ 【現在のユーザー】を選択し、次へをクリックしてください。




### ⑩【証明書のインポートウィザード】画面



① 【証明書をすべて次のストアに配置する】を選択し、参照をクリックしてください。



#### ①【証明書ストアの選択】画面



(1) 【信頼されたルート証明機関】を選択し、OK をクリックしてください。




### (2) 【証明書のインポートウィザード】画面



⑫ 次へをクリックしてください。




### (13) 【証明書のインポートウィザード】画面



⑬ 完了をクリックしてください。

#### (4) 証明書のインストール確認メッセージ




⑭ 証明書のインストール確認メッセージが表示されます。

【拇印(sha1): 8BD45A50 9549AEC9 A369B853 0F4DEFB5 DEADCCOF】の値であることを確認し、 はいをクリックしてください。


- ※ 特定健診・保健指導システムで使用する証明書です。必ずインストールをしてください。
- ※ 環境によっては、拇印 (md5) も併せて表示されることがありますが、問題はありません。
- ※ 証明書が既にインストールされている場合は、メッセージは表示されません。



### (15) インポート完了メッセージ




### 億 環境設定終了メッセージ



(6) 環境設定終了メッセージが表示されるので、OKをクリックし、特定健診・保健指導システムのインストールを終了してください。



### ①【特定健診・保健指導システム設定ツール】画面



- ⑪ 終了をクリックしてください。
  - ※ 「プログラム互換性アシスタント」メッセージが表示された場合は、「7 Q&A」No.5 (P.176) を参照してください。



### 18 【特定健診・保健指導システムアイコン】

### Internet Explorer の場合




### Microsoft Edge の場合



(18) デスクトップ上に、「証明書ダウン ロードサイト」、「特定健診システム(基金)」、「特定健診システム (国保)」アイコンが作成されてい ます。

#### 3. 1. 2 特定健診・保健指導システムマニュアルのインストール

- ※ 以下の手順は、「特定健診・保健指導システム操作手順書」をパソコンのハードディスクにインストールする方法について記載しています。(必ずしもインストールする必要はありません。)
- ① 【特定健診・保健指導システム設定ツール】画面



① 【特定健診・保健指導システム設 定ツール】画面より、マニュアルをクリックしてくだ さい。



② Adobe Reader インストールメッセージ




- ② Adobe Reader がインストール されていない場合、Adobe Reader インストールメッセー ジが表示されます。
  - はいをクリックし、Adobe Reader をインストールしてく ださい。



- ※ 既に、Adobe Reader がインストール済みであれば、このメッセージは表示されません。
- ※ Windows XP 及び Windows Vista の場合は Ver.9.0、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 及び Windows 11 の場合は Ver.11.0 がインストールされます。


### ③ マニュアルインストールメッセージ



③ マニュアルインストールメッセージが表示されるので、 はいをクリックしてください。




④ マニュアルインストール完了メッセージ



④ OKをクリックしてください。



### ⑤【特定健診・保健指導システム設定ツール】画面




## ⑤ 終了をクリックしてください。

※ 「プログラム互換性アシスタント」メッセージが表示された場合は、「7 Q&A」No.5
(P. 176)を参照してください。




### ⑥「特定健診マニュアル」アイコン



- ⑥ デスクトップ上に「特定健診マニュアル」アイコンが作成されます。
  - ※ マニュアル (.pdf) を開く際に「要求された操作には管理者特権が必要です。」メッセージが表示された場合は、「7Q&A」No.6 (P.176) を参照してください。


### 3. 2 アンインストール

- ※ 使用しているパソコンから特定健診・保健指導システムを削除する場合にのみ行ってください。
- ① 特定健診・保健指導システム設定ツール】画面




① 【都道府県】欄から、所在する都道府県を選択してください。

② 【特定健診・保健指導システム設定ツール】画面





② アンインストールをクリックしてください。

### ③ アンインストール確認メッセージ



③ アンインストール確認メッセージが表示されます。はいをクリックしてください。






- ④ アンインストール終了メッセージが表示されます。
  - OKをクリックしてください。



### ⑤ 【特定健診・保健指導システム設定ツール】画面



- ⑤ 終了をクリックしてください。
  - ※ 「プログラム互換性アシスタント」メッセージが表示された場合は、「7 Q&A」No.5(P. 176)を参照してください。

※ 誤ってアンインストールを行った場合には、「3. 1 インストール」(P.123)から、再度 インストールを行ってください。

# 4 電子証明書のダウンロード


ここでは、支払基金に申請した電子証明書発行依頼に基づき発行された、健診・保健指導機関自 身の電子証明書をダウンロードします。


既にオンライン請求システムに参加し、電子証明書を取得している場合は、本手順を行う必要はありません。

## 4. 1 ネットワークの接続

### 【閉域IP網を利用したIP-VPN接続の場合】

■Windows 11の「接続またはネットワークのセットアップ」で設定した場合





### ③ 【ネットワークとインターネット】画面



③ 【ネットワークとインターネット】を選択し、【ダイヤルアップ】 をクリックしてください。

#### ④ 【ネットワークとインターネット】画面



④ 接続をクリックしてください。

※「オンライン請求 接続済み」と表示されます。

P.149 の⑤「証明書ダウンロードサイト」アイコンへ進みます。

- ■Windows 10の「接続またはネットワークのセットアップ」で設定した場合
- ①【デスクトップ】画面



① デスクトップ上の「オンライン 請求-ショートカット」アイコ ンをダブルクリックしてくだ



### ② 【ネットワークとインターネット】画面



② 【ダイヤルアップ】を選択し、【オ ンライン請求】をクリックしてく ださい。





### ③【ネットワークとインターネット】画面




P.149 の⑤「証明書ダウンロードサイト」アイコンへ進みます。

- ■Windows 8.1 の「接続またはネットワークのセットアップ」で設定した場合
- ①【デスクトップ】画面






## ③【ネットワーク】画面



P.149 の⑤「証明書ダウンロードサイト」アイコンへ進みます。

- ■Windows 11、Windows 10、Windows 8.1 以外の場合
- ①「オンライン請求」アイコン



① デスクトップ上の「オンライン請求」アイコンをダブルクリックしてください。

※ アイコンは、OS・バージョン 等によって異なる場合があり ます。



#### ②【オンライン請求へ接続】画面



② 接続をクリックしてください。

P.149 の⑤「証明書ダウンロードサイト」アイコンへ進みます。

## 【ISDN回線を利用したダイヤルアップ接続(TA)の場合】


(Windows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012 R2 は対応していません。)





- ① デスクトップ上の 「オンライン請求」アイコンを ダブルクリックしてください。
- ※ アイコンは、OS・バージョン 等によって異なる場合があり ます。

#### ②【オンライン請求へ接続】画面



② ダイヤル<br/>をクリックしてくだ<br/>さい。

③【ネットワークの場所の設定】画面




- ③ <u>キャンセル</u>をクリックしてく ださい。
- ※ この画面は OS・バージョン等 によっては表示されない場合が あります。

P.149 の⑤「証明書ダウンロードサイト」アイコンへ進みます。

## 【ISDN回線を利用したダイヤルアップ接続(ダイヤルアップルータ)の場合】


①「Microsoft Edge」、「Internet Explorer」アイコン

■Windows 11 の場合



① Microsoft Edge を起動してくだ さい。

#### ■Windows 10 の場合



 Internet Explorer を起動してく ださい。

#### ■Windows 8.1 の場合




① Internet Explorer を起動してく ださい。

■Windows 11、Windows 10、Windows 8.1 以外の場合





### ②【Web ブラウザ】画面



② アドレス欄に


「http://192.168.100.1/」と入 力し、Enter キーを押下してくださ い。

### ③【トップ】画面



③ 接続をクリックしてください。

#### ④ 接続メッセージ



④ 「"オンライン請求"へ接続しました。」の接続メッセージが表示されます。

右上のX (閉じる) をクリックして ください。

P.149 の⑤「証明書ダウンロードサイト」アイコンへ進みます。

### 【IPsecとIKEを組み合わせたインターネット接続の場合】

IPsecとIKEを組み合わせたインターネット接続の場合は、提供事業者によりネットワーク接続の設定方法が異なります。

IPsec+IKE提供事業者の設定手順書等により接続してください。



⑤「証明書ダウンロードサイト」アイコン

Internet Explorer の場合



⑤ デスクトップ上の「証明書ダウン ロードサイト」アイコンをダブル クリックしてください。

Microsoft Edge の場合





⑥ 【ユーザーアカウント制御】画面



⑥ 【ユーザーアカウント制御】画面 が表示される場合があります。表 示された場合は、はいをクリック してください。

## 4.2 電子証明書のダウンロード

電子証明書のダウンロードは、「オンライン請求ネットワーク関連システム共通認証局ユーザーマニュアル - 1.1 証明書のダウンロード」を参照し、手順1の【電子証明書ダウンロードサイト】画面から設定を行ってください。

## 4.3 電子証明書のインポート

電子証明書のインポートは、「オンライン請求ネットワーク関連システム共通認証局ユーザーマニュアル - 1.2 証明書のインストール」を参照してください。

## 4. 4 電子証明書の確認

電子証明書の確認は、「オンライン請求ネットワーク関連システム共通認証局ユーザーマニュアル – 1.3 登録した証明書の確認」を参照してください。

## 4.5 電子証明書のバックアップ

電子証明書のバックアップは、「オンライン請求ネットワーク関連システム共通認証局ユーザーマニュアル - 1.4 証明書のバックアップ」を参照してください。

## 4.6 電子証明書の削除

※ 初期設定では、本手順を行う必要はありません。使用しているパソコンから電子証明書を削除する場合にのみ行ってください。


電子証明書の削除は、「オンライン請求ネットワーク関連システム共通認証局ユーザーマニュアル - 4 証明書の削除」を参照してください。

## 5 導通試験

電子証明書のダウンロード完了後、これまでに行った設定が正しいことを確認します。

## 【閉域IP網を利用したIP-VPN接続の場合】

■Windows 11の「接続またはネットワークのセットアップ」で設定した場合






## ③【ネットワークとインターネット】画面



③ 【ネットワークとインターネット】を選択し、【ダイヤルアップ】 をクリックしてください。

#### ④【ネットワークとインターネット】画面

Windows Update



P. 161 の⑤「特定健診システム(基金)」、「特定健診システム(国保)」アイコンへ進みます。

- ■Windows 10の「接続またはネットワークのセットアップ」で設定した場合
- ① 【デスクトップ】画面



① デスクトップ上の「オンライン 請求-ショートカット」アイコンを ダブルクリックしてください。



② 【ネットワークとインターネット】画面



② 【ダイヤルアップ】を選択し、【オ ンライン請求】をクリックしてく ださい。




#### ③ 【ネットワークとインターネット】画面




P.161 の⑤「特定健診システム(基金)」、「特定健診システム(国保)」アイコンへ進みます。

- ■Windows 8.1 の「接続またはネットワークのセットアップ」で設定した場合
- ①【デスクトップ】画面






#### ②【ネットワーク】画面






## ③【ネットワーク】画面



P.161 の⑤「特定健診システム(基金)」、「特定健診システム(国保)」アイコンへ進みます。

- ■Windows 11、Windows 10、Windows 8.1 以外の場合
- ①「オンライン請求」アイコン



- ① デスクトップ上の「オンライン請求」アイコンをダブルクリックしてください。
  - ※ アイコンは、OS・バージョン 等によって異なる場合があり ます。



#### ②【オンライン請求へ接続】画面




② 接続をクリックしてください。

P.161 の⑤「特定健診システム(基金)」、「特定健診システム(国保)」アイコンへ進みます。

#### 【ISDN回線を利用したダイヤルアップ接続(TA)の場合】

(Windows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012 R2 は対応していません。)




P.161 の⑤「特定健診システム(基金)」、「特定健診システム(国保)」アイコンへ進みます。

キャンセル

## 【ISDN回線を利用したダイヤルアップ接続(ダイヤルアップルータ)の場合】


①「Microsoft Edge」、「Internet Explorer」アイコン

■Windows 11 の場合




② Microsoft Edge を起動してくだ さい。

#### ■Windows 10 の場合



 Internet Explorer を起動してく ださい。

#### ■Windows 8.1 の場合



① Internet Explorer を起動してく ださい。

■Windows 11、Windows 10、Windows 8.1 以外の場合





## ②【Web ブラウザ】画面



② アドレス欄に

「http://192.168.100.1/」と入 力し、Enter キーを押下してくださ い。




#### ③【トップ】画面



③ 接続をクリックしてください。



#### ④ 接続メッセージ



④ 「"オンライン請求"へ接続しました。」の接続メッセージが表示されます。

右上の図(閉じる)をクリックしてください。

P.161 の⑤「特定健診システム(基金)」、「特定健診システム(国保)」アイコンへ進みます。

#### 【 | Psecと | KEを組み合わせたインターネット接続の場合】

IPsecとIKEを組み合わせたインターネット接続の場合は、提供事業者によりネットワーク接続の設定方法が異なります。

IPsec+IKE提供事業者の設定手順書等により接続してください。



⑤「特定健診システム(基金)」、「特定健診システム(国保)」アイコン

Internet Explorer の場合



⑤ デスクトップ上の「特定健診システム(基金)」アイコン、又は 「特定健診システム(国保)」ア イコンをダブルクリックしてください。

Microsoft Edge の場合



⑥ 【ユーザーアカウント制御】画面




⑥ 【ユーザーアカウント制御】画面 が表示される場合があります。表 示された場合は、はいをクリック してください。

#### ※ 証明書の選択画面について

次のようなデジタル証明書の選択メッセージが表示された場合は、「特定健診・保健指導ユーザID」と同じ「CN」を選択し、OKをクリックしてください。

(パソコンによっては表示されない場合もあります。)

#### Internet Explorer の場合



#### Microsoft Edge の場合



証明書をクリック して選択して、青い 枠が表示されたら OK ボタンをクリッ クします。

## ⑦【ログイン】画面



⑦ 【ログイン】画面が表示されれば、正しく通信できています。

以上で導通試験は完了です。

## 6 ネットワークの切断


特定健診・保健指導システムの利用終了時に、接続を切断します。

特定健診・保健指導システムの利用後は、必ずネットワークの切断(手動)を行ってください。

画面を右上の区 (閉じる)で閉じた場合、ネットワークが切断されていない場合がありますのでご注意ください。

## 【閉域IP網を利用したIP-VPN接続の場合】

- ■Windows 11の「接続またはネットワークのセットアップ」で設定した場合
- ①【デスクトップ】画面



① 【スタートボタン】をクリックしてください。





② 【設定】をクリックしてください。



#### ③【ネットワークとインターネット】画面



③ 【ネットワークとインターネット】を選択し、【ダイヤルアップ】 をクリックしてください。





- ④ 切断をクリックしてください。
- ※「オンライン請求 未接続」と表示 されれば切断完了となります。



- ■Windows 10の「接続またはネットワークのセットアップ」で設定した場合
- ① 【デスクトップ】画面



① デスクトップ上の「オンライン 請求-ショートカット」アイコンを ダブルクリックしてください。



② 【ネットワークとインターネット】画面



② 【ダイヤルアップ】を選択し、【オ ンライン請求】をクリックしてく ださい。




## ③ 【ネットワークとインターネット】画面



- ③ 切断をクリックしてください。
- ※「オンライン請求」下段に【接続】 と表示されれば切断完了となります。



- ■Windows 8.1 の「接続またはネットワークのセットアップ」で設定した場合
- ①【デスクトップ】画面



デスクトップ画面右下のアイコンをクリックしてください。




②【ネットワーク】画面



② 【オンライン請求 接続済み】を クリックしてください。



## ③【ネットワーク】画面



#### ■Windows 11、Windows 10、Windows 8.1 以外の場合

## ①【Windows】画面



- ① デスクトップ上の「オンライン 請求・ショートカット」アイコ ンを右クリックし、【切断】を選 択してください。
  - ※ アイコンは、OS・バージョン 等によって異なる場合があり ます。






【Windows】画面右下の アイコンをダブルクリックし、 【現在の接続先:】に「オンラ イン請求」の文字が表示されて いないことを確認してくださ い。

## 【ISDN回線を利用したダイヤルアップ接続(TA)の場合】

(Windows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012 R2 は対応していません。)

ネットワークの切断が行われなかった場合、通信時間に応じて回線利用料が課金されます。



- 「オンライン請求」アイコンを右 クリックし、切断をクリックして ください。
  - ※ アイコンは、OS・バージョン等によって異なる場合があります。




【Windows】画面右下のアイコンをダブルクリックし、「接続されていません」が表示されているか確認してください。

### 【ISDN回線を利用したダイヤルアップ接続(ダイヤルアップルータ)の場合】

ネットワークの切断が行われなかった場合、通信時間に応じて回線利用料が課金されます。





① Microsoft Edge を起動してください。

#### ■Windows 10 の場合



 Internet Explorer を起動してく ださい。

## ■Windows 8.1 の場合



 Internet Explorer を起動してく ださい。

## ■Windows 11、Windows 10、Windows 8.1 以外の場合





## ②【Web ブラウザ】画面



② アドレス欄に 「http://192.168.100.1/」と入 力し、Enterキーを押下してくださ い。

## ③【トップ】画面



③ 切断をクリックしてください。



#### ④ 切断メッセージ




④ 「"オンライン請求"への接続を 切断しました。」と表示されれば 切断完了となります。

# 【IPsecとIKEを組み合わせたインターネット接続の場合】

IPsecとIKEを組み合わせたインターの設定手順書等により切断してください。	ーネット接続の場合は、	IPsec+IKE提供事業者

# 7 Q&A

No.	Q(質問/トラブル内容)	A(回答/対処方法)
1	「セットアップ CD-ROM」をパソコン にセットしたら、警告メッセージ (「悪質 なスクリプトを検出しました」等) が表示 された。	<ul><li>一部のウイルス対策ソフトは、CD のオートラン(自動実行)に対し警告メッセージを表示します。インストールしているウイルス対策ソフトのマニュアルを参照してください。</li><li>※ インストールしているウイルス対策ソフトによって、表示されるメッセージは異なります。</li></ul>
2	「セットアップCD-ROM」でパソコンの環境設定を行ったところ、都道府県名を誤って設定してしまった。	
3	「セットアップ CD-ROM」は、初回設定時にのみ使用するのか。	「セットアップ CD-ROM」の使用は、初回 設定時のみで、毎月の運用では使用しません。 ただし、パソコンを変更する場合は、「セット アップ CD-ROM」が必要となりますので、 大切に保管してください。
4	ネットワークに接続できない。	<ul> <li>① はじめて接続する場合         「健診・保健指導ユーザ設定情報(回線接続に関する情報)」に記載している「ネットワークID」、「ネットワークパスワード」の入力誤り又は利用できない回線を使用している可能性がありますので、再度、確認してください。</li> <li>② 前回、接続していた場合電源が入っていない、ケーブルが接続されていない、ネットワーク機器の障害などの可能性がありますので、再度、確認してください。</li> <li>※ ①及び②において、確認してもネットワークに接続できない場合は、ネットワークサポートデスク(0120-220-571)へお問い合わせください。</li> </ul>



## 問合せ先

<特定健診・保健指導システムヘルプデスク>

システムに関する質問・障害発生時のご相談については、下記のヘルプデスクまでお問い合わせください。

電話:0120-109-957

対応時間 9:00~17:00

※ 休日(土曜、日曜及び祝日)を除きます。※ 年末年始(12/29~1/3)を除きます。

#### <支払基金審査委員会事務局>

業務運用に関連する内容については、各都道府県に所在の社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会までお問い合わせください。

都道府県名	社会保険診療報酬支払基金	国民健康保険団体連合会
北 海 道	011-241-8191	
青 森 県	017-734-7126	
岩 手 県	019-623-5436	
宮城県	022-295-7671	
秋 田 県	018-836-6501	
山 形 県	023-622-4235	
福島県	024-531-3115	
茨 城 県	029-225-5522	
栃 木 県	028-622-7177	お問合せ先は各都道府県の国
群馬県	027-252-1231	民健康保険団体連合会のホー   ムページ等でご確認くださ
埼 玉 県	048-882-6631	() <sub>o</sub>
千 葉 県	043-241-9151	
東京都	03-3987-6181	
神奈川県	045-661-1021	
新 潟 県	025-285-3101	
富山県	076-425-5561	
石川県	076-231-2299	
福井県	0776-34-7000	
山梨県	055-226-5711	

都道府県名	社会保険診療報酬支払基金	国民健康保険団体連合会
長 野 県	026-232-8001	
岐 阜 県	058-246-7121	
静岡県	054-265-3000	
愛 知 県	052-981-2323	
三 重 県	059-228-9195	
滋賀県	077-523-2561	
京都府	075-312-2400	
大 阪 府	06-6375-2321	
兵 庫 県	078-302-5000	
奈 良 県	0742-71-9880	
和歌山県	073-427-3711	
鳥取県	0857-22-5165	
島根県	0852-21-4178	- ・お問合せ先は各都道府県の国
岡山県	086-245-4411	民健康保険団体連合会のホー
広島県	082-294-6761	ムページ等でご確認くださ い。
山口県	083-922-5222	V 1 <sub>0</sub>
徳島県	088-622-4187	
香川県	087-851-4411	
愛 媛 県	089-923-3800	
高 知 県	088-832-3001	
福岡県	092-473-6611	
佐 賀 県	0952-31-5510	
長 崎 県	095-862-7272	
熊本県	096-364-0105	
大 分 県	097-532-8226	
宮崎県	0985-24-3101	
鹿児島県	099-255-0121	
沖 縄 県	098-836-0131	